

接続 POS 情報		メーカー名 : 株式会社ビジコム 機種 : Seav (BCPOS ver9.1.0~)	
端	接続POSI/F : Aタイプ		
	POS 連動_単独運用	1: 否	2: 可
	シリアル設定(通信速度)	1: 4800bps 3: 19200bps 5: 57.6Kbps	2: 9600bps 4: 38.4Kbps 6: 115.2Kbps
	非連動警告画面表示	1: あり	2: なし
	POS 接続レスポンス	1: あり	2: なし
	メッセージ長可変設定	1: あり(可変長)	2: なし(固定長)
	詳細データ部送信設定	1: なし	2: あり
	POS 連動マルチ選択	1: 禁止	2: 許可
	残高不足継続有無	1: あり	2: なし
	支払詳細送信	1: あり	2: なし
	確認画面スキップ	1: なし 3: 全スキップ	2: 初回のみスキップ
パリティチェック	偶数パリティ(固定、この設定のみ可)		
未	接続POSI/F : Bタイプ		
	POS 連動_単独運用	1: 否	2: 可
	シリアル設定(通信速度)	1: 4800bps 3: 19200bps 5: 57.6Kbps	2: 9600bps 4: 38.4Kbps 6: 115.2Kbps
	非連動警告画面表示	1: あり	2: なし
	POS 金額訂正	1: あり	2: なし
	POS 連動マルチ選択	1: 禁止	2: 許可
	残高不足継続有無	1: あり	2: なし
	確認画面スキップ	1: なし 3: 全スキップ	2: 初回のみスキップ
パリティチェック	パリティ無(固定、この設定のみ可)		
定	接続POSI/F : Mタイプ		
	POS 連動_単独運用	1: 否	2: 可
	シリアル設定(通信速度)	1: 4800bps 3: 19200bps 5: 57.6Kbps	2: 9600bps 4: 38.4Kbps 6: 115.2Kbps
	※TypeM の場合 115.2Kbps が 標準となります。		
	非連動警告画面表示	1: なし	2: あり
	残高不足継続有無	1: あり	2: なし
	確認画面スキップ	1: なし 3: 全スキップ	2: 初回のみスキップ
	パリティチェック	奇数パリティ(標準)	