



Android編

SM-S210i Bluetooth接続
設定マニュアル

1. プリンタ設定をする

①



```
*** SM-S210I2(RX) ***  
PRINTER STATUS (JPN)  
[Ver 4.4 2021/07/19]  
  
S/N : ██████████  
  
PORT = Bluetooth(Mac)  
SERIAL = 57600 BPS  
8 DATA BIT  
NO PARITY  
1 STOP BIT  
  
EMULATION = ESC/POS  
DENSITY = MEDIUM  
PRINT SPEED = LOW  
MARK = NO USE  
SENSOR = LOW(204)  
PWDN = NO USE  
AUTO CONNECTION = ON
```

事前にプリンターのハード設定をしておく必要があります。

①設定を確認します。
【電源】ボタン+【FEED】を長押しします。【ピッピ】と音が鳴りレシートが印刷されるまで長押ししてください。

設定は以下の通りか確認します。
Port = Bluetooth (Mac)
EMULATION = ESC/POS

設定は合っている場合は、次のページに進みます。

②

ポートは Bluetooth (Mac)



```
*** SM-S210I2(RX) ***  
PRINTER STATUS (JPN)  
[Ver 4.4 2021/07/19]  
  
S/N : ██████████  
  
PORT = Bluetooth(Mac)  
SERIAL = 57600 BPS  
8 DATA BIT  
NO PARITY  
1 STOP BIT  
  
EMULATION = StarPRNT  
DENSITY = MEDIUM  
PRINT SPEED = LOW  
MARK = NO USE  
SENSOR = LOW(204)  
PWDN = NO USE  
AUTO CONNECTION = ON
```

②PORTが異なっていた場合、再度、【電源】ボタン+【FEED】ボタンを長押しして【ピッピ】と音が鳴りレシートが印刷されるまで長押ししてください。

Port = Bluetooth (Mac) になっているか確認します。

※この設定をすると、
【Bluetooth (Auto)】⇔【Bluetooth (Mac)】と設定が切り替わります。

プリンターカバーを開き
Errorが5回点滅するまで2つのボタンを長押し



```
EMU = ESC/POS
```

EMULATIONは EMU = ESC/POS

③ EMULATIONが異なっていた場合、以下の方法で設定を変更します。


[A]プリンターカバーを開き

[B]電源+FEEDボタンを同時に長押し
ERRORランプが5回点滅したことを確認し電源+FEEDから指を放す。

[C]用紙をセット後、プリンターカバーを閉めるとエミュレーションモードが変更されます。

※この設定をすると、
【StarPRNT】⇔【ESC/POS】と設定が切り替わります。

2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。



①アプリドロア（画面下部を下から上へスワイプ）を開き、アプリの一覧画面を開きます。

②【 設定 】をタップ。



③【 接続済みのデバイス】をタップ。

④【 新しいデバイスとペア設定 】をタップ。

⑤ Bluetoothのプリンターを検索します。
【 Star Micronics 】をタップ。



⑥【 1234 】と入力し、【 OK 】をタップ。

⑦ペアリングされた端末を確認します。
この画面に、【 Star Micronics 】が表示されていれば、ペアリング完了です。

【←】をタップして、
アプリメニューまで戻ります。

設定の画面は閉じます。


2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。



⑧リアレジを起動させます。
メインメニューの右上【:】をタップ。

⑨【プリンター設定】をタップ。


⑩プリンター設定が開きます。
プルダウンをタップして
プリンターを選択します。



⑪プリンターのリストから
【Star SM-S210i Bluetooth】
を選択します。

⑫【プリンター検索】をタップ
※過去の設定が入っている場合は削除。

⑬該当のプリンターが存在すると
候補が表示されます。
候補からBluetoothのアドレスをタップ。



⑭プリンターの指定ができれば
【設定保存】をタップ。

続いて【テスト印刷】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

⑮設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

⑯メインメニューに戻ります。

2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。



①⑦画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

①⑧【店舗設定】タブをタップ。

①⑨レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ